



Termostat programowalny OCD5 z ekranem dotykowym

Elektroniczny - zdarzeniowy regulator temperatury OCD5 przeznaczony jest do sterowania systemami grzejnymi, w szczególności ogrzewaniem podłogowym. Wyprodukowany jest zgodnie z normą PN-EN 60730-2-9. Składa się ze sterownika z wbudowanym czujnikiem powietrznym i cienkiego czujnika podłogowego. Istnieje możliwość konfiguracji w 3 wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik: powietrzny, podłogowy oraz powietrzny i podłogowy (limitujący). Współpracuje z większością czujników na rynku. Posiada 2-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy. Zainstalowany w regulatorze kalendarz, umożliwia wprowadzenie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu/nieobecności - w tym czasie ogrzewanie będzie wyłączone lub utrzymywana będzie jedynie zadana temperatura minimalna.

Dzięki zastosowaniu kodu QR możliwy jest szybki podgląd ustawień regulatora za pomocą smartfona.

Tak jak w wersjach poprzednich regulatorów nie zrezygnowano z funkcji adaptacyjnej, którą Klienci chwalą sobie najbardziej. „Uczący” się bezwładności cieplnej podłogi regulator, już po paru dniach wie, kiedy należy załączyć ogrzewanie tak, aby osiągnęło ono wyznaczoną przez użytkownika wartość o dokładnie zadanej porze.

Podstawowe dane techniczne:

TYP	OCD5 1999
Napięcie zasilania	230 V AC 50/60Hz
Max. obciążenie	16A, obciążenie rezystancyjne
Zakres regulacji temperatury	od +5°C do +40°C dla każdego zdarzenia
Czujnik temperatury powietrza	tak, wbudowany
Czujnik temperatury podłogi	tak, 3m kabelkowy ETF-144/99T
Wybór rodzaju czujnika	tak, powietrzny, powietrzny +podłogowy, podłogowy
Montaż	puszka podtynkowa Φ60
Stopień ochrony	IP 21
Histereza	stała 0,4K
Tryb ręczny	tak, do następnego zdarzenia lub odwołania
Programowanie	tak, w cyklu tygodniowym- 6 zdarzeń na każdy dzień
Wbudowany wyłącznik	tak 2- polowy, 16A
Blokada wyświetlacza	tak
Wymiary	82 x 82 x 40mm

Opakowanie zawiera:

- termostat OCD5 z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza
- cienki czujnik temperatury podłogi ETF-144/99T z 3m przewodem
- instrukcję montażu i programowania

Możliwy montaż we wspólnej ramce

Producent ramek	Seria
Busch- Jaeger	Reflex SI
Merten	Atelier i M1
Eljo	Trend



Czujnik ETF-144/99T